

DINSTAR | 鼎信通达

股票代码: 870319

FX0 阻抗匹配操作方法



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话: 0755-61919966

地址: 深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

■	关于本文档.....	3
■	适用对象.....	3
1	概述.....	4
2	阻抗匹配.....	4

■ 关于本文档

本文档主要描述鼎信通达 FXO 线路阻抗匹配操作方法。

■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

■ 修订记录

文档名称	鼎信语音网关 FXO 线路阻抗匹配操作方法
手册版本	V1.0
日期	2019 年 3 月
作者	技术支持
修正说明	

1 概述

FXO 设备接 pstn 模拟外线，不同的 pstn 线路阻抗值可能不一样，如果阻抗不匹配可能导致通话杂音/回音/检测 CID 不准等问题，使用过程中遇到此类问题，可以尝试匹配线路阻抗值。

2 阻抗匹配

- (1) 登录 FXO 设备 web 后台，在 **工具-FXO 测试** 菜单，选择进阻抗匹配页面，选择接了 pstn 线路的端口（online: 已接线，offline: 未接线），填写一个测试号码（可以随机填 8 位数字），**点击拨号测试**。



- (2) 拨号超时时间出现数字后再点击**开始**匹配阻抗。



(3) 开始后大概 15min 出现结果，记录下 ACIM, hybrid 值。



(4) 在 **高级配置-FXO 参数** 里面填写阻抗匹配的结果（如阻抗匹配中 acim 是 0, hybrid 是 10, fxo 参数处 acim 选择 (0), hybrid 手动输入 10），保存后下一通呼叫生效。

