

中继网关黑白名单配置



深圳鼎信通达股份有限公司

联系电话：0755-61919966

地址：深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

关于本文档.....	3
适用对象.....	3
1 主被叫号码黑名单配置.....	4
2 主被叫白名单限制配置.....	5

关于本文档

本文档主要介绍中继网关黑白名单配置方法。

适用对象

本手册适合下列人员阅读：

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

修订记录

文档名称	中继网关黑白名单配置
手册版本	V1.0
日期	2019-5-20
作者	技术支持部
修正说明	

1 主被叫号码黑名单配置

如果客户想限制某些被叫号码或者号码段不允许呼叫，比如 110,120,119 号码不允许呼叫，186 号段的也不允许拨打，配置如下。

(1) 在 **号码过滤—被叫黑名单** 里添加需要限制的号码和号码段，如果是限制一个号码段，需要在号码前缀后面加个点号“.”，例如配置“186.”代表限制 186 开头的所有号码，如下图所示



(2) 添加一条号码规则，“被叫黑名单”选项中选刚添加的黑名单组编号。如下图所示



(3) 最后在 IP-PSTN 呼出路由那选上对应的过滤规则即可，如下图所示



2 主被叫白名单限制配置

例如只允许某地区主叫号码呼出，如 95111/95222 以及 0755 深圳固话

(1) 先在号码过滤—主叫白名单 添加需要限制的白名单号码或号码段，限制号码段的话需要在后面加点号，例如“0755.”，点号代表后面号码通配。如图



(2) 在过滤规则那选上刚添加的主叫白名单组编号。



(3) 最后在 IP-PSTN 呼出路由那选上对应的过滤规则即可，如下图

